AUTOMĀTISKAIS STARTERIS

6/12 V

GYSPACK HERITAGE 6/12 V

Ref. 025844

INVEST IN THE FUTURE

2 in 1: pastiprinātājs un 12 V barošanas avots.

Vienā pastiprinātājā GYSPACK HERITAGE apvieno klasisko transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar 6 V akumulatoru, un mūsdienu transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar 12 V akumulatoru, iedarbināšanu. Pateicoties diviem iekšējiem 20 Ah akumulatoriem, tas nodrošina arī visu veidu transportlīdzekļu 12 V līdzstrāvu.

IDEĀLI PIEMĒROTS KLASISKIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

GYSPACK HERITAGE divi 6 V akumulatori ļauj tam uzreiz iedarbināt plašu transportlīdzekļu klāstu:

- **klasiskos transportlīdzekļus (motociklus un automašīnas)**, kas aprīkoti ar 6 V akumulatoriem *(starta strāva: 400 A un 3200 A maksimums).* Divu akumulatoru (20 Ah) paralēla izmantošana nodrošina GYSPACK enerģijas rezervi 40 Ah apmērā.
- **mūsdienīgi transportlīdzekļi**, kas aprīkoti ar 12 V akumulatoru *(starta strāva: 450 A un 1600 A maksimums).*

6 V		12 V				



ELEKTROAPGĀDE 12 V LĪDZSTRĀVAS PADEVE 12 V LĪDZSTRĀVA

2 iebūvētās 20 Ah baterijas ir arī **12 V strāvas avots**, kas nodrošina visas elektroierīces, televizoru, lampu, klēpjdatoru, elektrisko dzesētāju...

4 W 40 h	15 W 13 h	80 W 2,5 h
9 W 22 h	24 W 8 h	

DIENESTA APGAISMOJUMS

GYSPACK HERITAGE ir aprīkots ar lampu, kas sastāv no 7 augstas spilgtuma gaismas diodēm darbam tumsā un bīstamās zonās.

Iekļauts	Drošinātāji *(nav iekļauti komplektā)*
 12V lādētājs ref. 054684	 300 A *(x2)* ref. 054561

PROFESIONĀLS APRĪKOJUMS

✓ **Automātiskais lādētājs 230 V /12 V Floating**: automātiska iekšējo akumulatoru uzlāde bez uzraudzības.
- Paredzēts akumulatoru uzlādei līdz 100 %, lai palielinātu to kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Droši atstāt pastāvīgi pieslēgtu elektrotīklam *(uzlāde ieteicama pēc katras lietošanas reizes).*

✓ **Iebūvēts testeris** , lai vizualizētu iekšējo akumulatoru uzlādes stāvokli.

✓ **Akumulatora slēdža ieslēgšana/izslēgšana** aizsardzība pret pārspriegumu, kad lādētājs ir pieslēgts elektrotīklam.

✓ **Skaņas signāls**, lai brīdinātu lietotāju **polaritātes maiņas gadījumā**.

✓ **Vara kabeļi 2 x 1,80 m, ø25 mm² ar 600 A izolētām skavām 600 A.**

✓ **Aprīkots ar 300 A priekšējo drošinātāju** *(komplektā ar rezerves drošinātāju).*

INSIDE	START						PROTECTION		POWER SUPPLY		cm	kg
		I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery								
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12 V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								

CE - EN 60335-2-29

MADE in China

www.gys.fr