

SUPER PRO SMART - EV CHARGE ir uzlādes kabelis, ko var izmantot gan 230V, gan 400V rozetēs. Tas ļauj lietotājam pēc iespējas ātrāk uzlādēt savu transportlīdzekli saskaņā ar uz vietas pieejamo kontaktligzdu. Apgādāts ar diviem viegli maināmiem tīkla kabeļiem, tas nodrošina ātru uzlādi jebkurā vietā no 32A kontaktligzdas. Iespēja pārslēgties starp dažādiem barošanas avotiem nozīmē, ka iekārta aizņem minimālu vietu transportlīdzeklī, kas ir saglabāts pēc iespējas kompakts, pateicoties somīgai.

PROFESIONĀLAIS UZLĀDES KABELIS**Ideāli piemērots darbnīcu mehāniķiem**

- Var viegli pārslēgt no viena tīkla kabeļa uz otru atkarībā no tuvākās elektrības kontaktligzdas darbnīcā.
- Ievērojams laika ietaupījums, uzlādējot transportlīdzekli, jo tas ļoti ātri tiek uzlādēts no 32A kontaktligzdas.
- Vienkārša iestatīšana intuitīvajā interfeisā ar digitālo displeju.
- Var pievienot kā pie sienas piestiprinātu uzlādes staciju, ja ir pievienota kontaktligzda, kas paredzēta EV uzlādei.

Ideāli piemērots lietotājam, kurš atrodas kustībā ar EV vai Plug-in Hybrid

- Var pievienot jebkur, izmantojot divus komplektā iekļautos strāvas kabeļus.
- Ļoti ātra uzlāde no 32 A kontaktligzdas, kas ļauj uzlādēt ļoti īsā laika periodā, lai jūs varētu turpināt ceļu.
- Komplektā ar somiņu un rokturi ērtākai transportēšanai.

INTELIĢENTS UN 100% DROŠS

- Ļauj izvēlēties ideālo strāvas stiprumu elektroinstalācijai un akumulatoru, kas jāuzlādē: no 6A līdz 32A vienfāzē un trīs fāzē.

Jauda	6 A	8 A	10 A	13 A	16 A	20 A	32 A
230V	1,4 kW	1,8 kW	2,3 kW	2,9 kW	3,7 kW	4,6 kW	7,4 kW
400V	4,1 kW	5,5 kW	6,9 kW	8,9 kW	11 kW	14 kW	22 kW

- Identificē pievienotā tīkla kabeļa veidu un ierobežo strāvas stiprumu ampēros atbilstoši.

Jauda	6 A	8 A	10 A	13 A	16 A	20 A	32 A
230V	1,4 kW	1,8 kW	2,3 kW	2,9 kW	3,7 kW	4,6 kW	7,4 kW
400V	4,1 kW	5,5 kW	6,9 kW	8,9 kW	11 kW	14 kW	22 kW

maksimālā jauda ar komplektā iekļautajiem kabeļiem.

- Atbilst EV uzlādes standartiem (IEC 61851-1, EN 62752 un EN 62196).
- Korpusam un uzlādes kabelim ir IP65 novērtējums. Tie ir izturīgi gan pret putekļiem, gan lietus.

PIEMĒROTS IKDIENAS LIETOŠANAI

- Ieņemamie iestatījumi, lai būtu ērti, uzsākot ikdienas uzlādi. Katra uzlāde, kas uzsākta pēc iestatījumu saglabāšanas, tiks veikta saskaņā ar šo konfigurāciju, tiklīdz kabelis ir pievienots transportlīdzeklī.
- Var aizkavēt uzlādes procesa sākumu.
Piemēram, lai uzlādes laiks sakristu ar "ne-pīķa" stundām.

**Apgādāts ar**

075320 080676

strāvas kabeļi13 Vienfāzes kontaktligzda -
Apvienotā Karaliste*Izvēlamie kalibri***230 V** 6 A 8 A 10 A 13 A

16 A vienfāzes kontaktligzda — C tips

*Izvēlamie kalibri***230 V** 6 A 8 A 10 A 13 A 16 A

16 Vienfāzes kontaktligzda - CEE

*Izvēlamie kalibri***230 V** 6 A 8 A 10 A 13 A 16 A

32 Trīs fāžu kontaktligzda

*Izvēlamie kalibri***400 V** 6 A 8 A 10 A 13 A 16 A 20 A 32 A**somiņa pārnēsāšanai**

		U_1	I_1	P_{max}			IP	
50 / 60 Hz	Type 2	1 ph	6 → 32 A	7,4 kW	4.5	230 x 160 x 90	IP 65	IP 55
230 V		3 ph + N		22 kW				
400 V								