

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V, skirtas 12 ir 24 V transporto priemonėms, yra pažangus autonominis starteris be vidinio akumuliatoriaus. Jo vidiniai superkondensatoriai gali būti įkraunami naudojant transporto priemonės, kurią reikia užvesti, likutinę įtampą arba greičiau naudojant transporto priemonės, kurią reikia užvesti, akumuliatorių.

GARANTUOTA PRADŽIA

ITIN GREITAS ĮKROVIMAS BET KUR, NEREIKALAUJANT ŠALIA ESANČIO MAITINIMO ŠALTINIO

1 Nuo išsikrovusio transporto priemonės akumuliatoriaus reikia pradėti

Įkrovimas be maitinimo šaltinio.

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V turi keitiklį, kuris leidžia naudoti ribotą išsikrovusio akumuliatoriaus likutinę įtampą superkondensatoriams įkrauti.

2 Nuo veikiančio variklio akumuliatoriaus

Greičiausias įkrovimo būdas.

STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V įkraunamas veikiančio variklio kintamosios srovės generatoriumi.



2-5 min

2-3 min.



GO >7V

DIDELIS UŽVEDIMO NAŠUMAS

Šis galingas įrenginys (1050 A 12 V režimu, 880 A 24 V režimu), per 2 minutes gali užvesti visų tipų transporto priemones (benzinines ir dyzelines) su 12 V / 24 V - 150 Ah (maks.) švino rūgštiniu akumuliatoriumi.

12 V

GARANTUOTAS PALEIDIMAS



24 V

PALEIDIMO PAGALBA



"BYPASS" REŽIMAS DIDŽIAUSIAM EFEKTYVUMUI

BYPASS režimas panaikina saugos mechanizmą ir leidžia bandyti užvesti transporto priemonę su labai išsikrovusiu akumuliatoriumi (negarantuojama).

ILGALAIKIS VEIKIMAS

- Visada pasiruošęs važiuoti dėl itin trumpo įkrovimo laiko.
- Neribotas užvedimų skaičius: užveskite variklį, leiskite stiprintuvui įkrauti įjungtą variklį ir toliau užveskite tiek transporto priemonių, kiek reikia.
- Nereikalauja priežiūros: nereikia laikyti įkrauto, kai jo nenaudojate.
- Visada veikia, net ir po ilgų saugojimo metų.
- Neveikia ekstremalios temperatūros (-40°C / +65°C).
- Ilgas tarnavimo laikas: jį galima naudoti 10 000 kartų neprarandant našumo.

NAUDOTI VISIŠKAI SAUGIAI

Elektroninės saugos valdymas:


- Apsaugota nuo trumpųjų jungimų.
- Apsaugota nuo atvirkštinio poliškumo.

PROFESIONALUS STIPRINTUVAS

- Lengvas 12/24 V įrenginys (7 kg), todėl jį lengva transportuoti ir jis patogiai tilps transporto priemonėje, kad būtų galima naudoti vietoje.
- Skaitmeninis ekranas greitai parodo superkondensatorių įkrovos būklę ir pateikia informaciją apie visus atliekamus ar dar neatliktus darbus (prijungti gnybtai, bandymas paleisti ir t. t.).



Lengva naudoti



skaitmeninis ekranas

PALEIDIMAS						SUPERKONDENSATORIŲ ĮKROVIMAS			
		Kondensatorių skaičius	I			 12 V			
			1 V / C	START ICC	Pikas	 OFF	 ON		
12V	5 > 150 Ah	10 x 950 F	1050 A	1800 A	-	5 min	3 min	34 x 43 x 20 cm	7 kg
24V			880 A	1500 A		2 min	2 min		