

**GYSFLASH 157.12 CNT FV ir paredzēts diagnostikas un pārprogrammēšanas darbiem visos 12 V transportlīdzekļos un nodrošina maksimālu jaudu, piegādājot līdz pat 150 A. Šis ierīce ir īsts tehnoloģiju koncentrāts, kas garantē ārkārtīgi stabilu strāvas padevi, kas ir nepieciešama darbam auto darbnīcā. Tā modernā lietotāja saskarne, kas ir pieejama 19 valodās, nodrošina ļoti intuitīvu navigāciju, ļaujot viegli izmantot tās daudzās regulēšanas un savienojamības iespējas.**

### IDEĀLI PIEMĒROTS INTENSĪVAI IZMANTOŠANAI DIAGNOSTIKĀ

- Tā diagnostikas režīms nodrošina līdz pat 150 A** strāvu 12 V transportlīdzekļu akumulatoriem diagnostikas un pārprogrammēšanas laikā. Tas garantē uzticamu un nepārtrauktu darbību darbnīcā, pateicoties ļoti augstajam darba koeficientam:
  - 230 V: 135 A pie 100 %
  - 110 V: 100 A @ 100%
- Ietver arī standarta lietošanas režīmus:
  - Lādēšana: 12 V svina vai litija akumulatoriem no 20 līdz 1800 Ah.
  - Showroom: kompensē demonstrācijas transportlīdzekļa piederumu elektroenerģijas patēriņu.
  - Testētājs: novērtē akumulatora uzlādes stāvokli, kā arī uzlādes un iedarbināšanas sistēmas.

### 100 % SAVIENOTS = 100 % PIELĀGOJAMS

- Izveidojiet savu lādētāja konfigurāciju, pievienojot, dzēšot un mainot režīmus, kā arī integrējot tajā savas lādēšanas līknes.
- Importējiet uzlādes līknes (pieejami 12 profili), kas izstrādātas konkrētām lietojumprogrammām un ko var lejupielādēt tieši no tīmekļa vietnes.
- Saglabājiet uzlādes vēsturi un datus USB zibatmiņā, lai tos varētu izmantot izklājlapā.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, gaismas indikatoru utt.).
- Vadiet savu BSU attālināti, izmantojot QR kodu ar mūsu bezvadu nolasītāju.



Komplektā ar savienotājiem (5 m – 25 mm<sup>2</sup>)

### IDEĀLS SLODZES SADALĪJUMS

- Pagarināts svina (gēla, AGM, šķidrā, kalcija utt.) un litija (standarta litija jonu + litija-dzelzs fosfāta) akumulatoru kalpošanas ilgums un veikspēja.
- Speciālas 8 posmu (svina akumulatori) vai 9 posmu (litija-dzelzs fosfāta akumulatori) uzlādes līknes bez uzraudzības.
- Atjauno dziļi izlādētas baterijas >1 V (automātiska SOS atjaunošana).

### TEHNOLOĢIJAS UN PAPILDU FUNKCIJAS

- FV Flexible Voltage** — lādētājs darbojas ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V.
- Funkcija **„Auto-Detect”** automātiski uzsāk uzlādi, kad akumulators tiek pievienots lādētājam.
- Funkcija **„Auto-Restart”** strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu saglabāšanu.
- Kabeļu pārbaude un kalibrēšana.**

### ĪPAŠI DROŠS

GYSFLASH 157.12 CNT aizsargā transportlīdzekļa elektroniku, novērš nepareizu lietošanu un, pateicoties iebūvētajam temperatūras sensoram, nepieļauj iekšējās elektronikas pārkaršanu.

### ERGONOMISKS

- Izturīgs** korpuss ar triecienu un vibrāciju absorbējošiem atbalstiem.
- IP40** korpuss, aizsargāts pret iekļūšanu priekšmetiem, kas lielāki par 1 mm.
- Neliels augstums** (13,4 cm), lai lādētāju varētu ievietot zem transportlīdzekļa.



✓ Liels spilgtums intuitīvai navigācijai.

✓ 19 valodas: 

### PAPILDAPRĪKOJUMS (OPCIJAS)

saderīgi kabeļi



Texas kabeļi >  
Savienotāji  
028876 - 2,5 m - 25 mm<sup>2</sup>  
027886 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Kabeļi Texas >  
REMA  
025714 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>



Kabeļi Texas >  
Anderson  
025721 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>




Kabeļi Texas >  
NATO  
025707 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>

CNT moduļi



paliktņi



Sienas plaukts  
055513



Pārvadāšanas soma  
060432



Ratiņi BSUFLASH XL  
028890

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 / 60 Hz                                                                        | V                                                                                   | I máx.                                                                              | 25 °C<br>@100%                                                                      | 40 °C<br>@100%                                                                      | Carregamento                                                                        | START<br>MINI                                                                       | IP                                                                                  | V                                                                                     | mm <sup>2</sup>                                                                       | SHOWROOM<br>CONNECT                                                                   | kg                                                                                    | C x L x A cm<br>/ kg                                                                  |
| 85 > 265 V                                                                        | 12 V                                                                                | 110 V: 100 A<br>230 V: 150 A                                                        | 100 A<br>135 A                                                                      | 77 A<br>116 A                                                                       | 20 > 1800 Ah                                                                        | 1 V                                                                                 | 40                                                                                  | 5 m                                                                                   | 25                                                                                    | ø M6                                                                                  | 6,3                                                                                   | 33,4 x 13,4<br>x 28<br>41 x 39 x 22,5 / 10,8                                          |