

**Dūmų ištraukėjas UNI 2.1 ir jo rankena 160/3 buvo sukurti sausiems dūmams, susidarantiems atliekant įvairius suvirinimo procesus, ištraukti ir išvalyti. Dūmų ištraukėjas turi 360° kampu pasukamą nuimamą rankeną.**

## Paraiškos

UNI 2.1 skirtas šioms reikmėms:

- MMA suvirinimui
- TIG suvirinimui
- MIG/MAG suvirinimui

## Filtracija

Trys filtravimo pakopos (E12 klasė > 99,5 %) :


- 1 - Metalinis filtras (filtravimo lygis : 1)
- 2 - Banguotas filtras (filtravimo lygis : 2)
- 3 - EPA standusis filtras (filtravimo lygis : 3)
- 4 - Anglies filtras (pasirinktinai: nuoroda 064522)

## Valdymo skydelis

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Ijungta / išjungta               |
|  | Ijungtas aušinimo ventiliatorius |
|  | Ispėjimas apie užkimštą filtrą   |



## Išorinis atmetimas



- Suvirinimo metu susidariusios dujos ir dūmai išmetami į lauką, kad nepatektų į darbo vietą.
- Pasirūpinkite **150 mm skersmens** apvaskalu, kad dūmai būtų išvesti į lauką.

## Ranka 160/3

- **Tvirtas** : Pagamintas iš **sustiprinto** plieno ir anoduoto aliuminio 6061 **lydinio**, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas (nepaisant nuolatinio dūmų poveikio).
- **Lengvas** : Lengvas standus standus **aliuminio** vamzdis.
- **Efektyvus** : Kvadratinės **konstrukcijos** gartraukis užtikrina maksimalų ištraukimą.
- **Reguliuojamas**: Reguliuojamas ištraukimo srautas, o gartraukis turi rankeną, kad juo būtų galima manevruoti. Rankena sukasi **360° kampu**.
- **Saugu** : Nuo **įsiskverbimo apsaugančios** grotelės (audinys / popierius).



- Priedama:
- 6 m ilgio kabelis
  - Kištukas neįtrauktas į komplektą

|         |     | Galia<br>W | Srovė<br>A | Srautas<br>m³/h | Mažas<br>Pa | Garsas<br>emisija<br>dB(A) | Ranka<br>m |     | IP |
|---------|-----|------------|------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|-----|----|
| 50/60hz | 32A | 1 100      | 4,85       | 1 500           | 1400        | 73                         | 3          | kg  | 55 |
| 400V 3~ | 32A | 1 100      | 4,85       | 1 500           | 1400        | 73                         | 3          | 100 | 55 |