

**GYSFLASH 51.12 CNT FV yra 50 A didelės galios prijungtas įkroviklis su inverterio technologija. Juo galima palaikyti puikiai stabilizuotą 12 V švino arba ličio akumuliatoriaus įtampą diagnostikos etapais. Jis užtikrins geriausią įkrovimo ciklą, rekomenduojamą pažangiausių rinkoje esančių transporto priemonių techninei priežiūrai. Dėl jo USB jungties jį galima 100 % pritaikyti.**

## 4 DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas** : 12 V švino arba ličio (LFP) akumuliatorių nuo 5 iki 600 Ah.
- **Diagnostika** : palaiko iki 50 A srovę 12 V akumuliatoriams, naudojamiems transporto priemonių diagnostikos etape, techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Demonstravimo salonas** : užtikrina nepertraukiamą maitinimą naudojant demonstracinės transporto priemonės elektros priedus. Jis taip pat valdo optimalų akumuliatoriaus įkrovimą.
- **Testeur** : Leidžia patikrinti akumuliatoriaus įtampą, įvertinti užvedimo sistemą (starterio akumuliatorių) ir transporto priemonės generatoriaus būklę.

## 100 % SUSIJĘ

- Pridėkite, ištrinkite arba keiskite įkrovimo režimus ir profilius per USB.
- Importuokite iš anksto parengtus konfigūracijos failus, pritaikytus apkrovos prekėms.
- Į USB atmintinę įrašykite įkrovimo istoriją ir duomenis ir naudokite juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą, brūkšniinių kodų skaitytuvą ir t. t.) per specialų modulio lizdą (SMC: Smart Module Connector).



SMC USB



Komplektuojama su kabeliais (2,5 m arba 5 m - 10 mm²).

## AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švininių (gelio, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio (LFP) akumuliatorių tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Specifinė įkrovimo kreivė **8 pakopomis** (švino akumuliatorius) arba **9 pakopomis** (ličio-geležies fosfato akumuliatorius) be priežiūros.
- Atkuria giliai išsikrovusius >2 V akumuliatorius (*automatinis SOS atkūrimas*).



Intuityvi sąsaja  
prieinama 22 kalbomis

## TECHNOLOGIJOS IR IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **FV Flexible Voltage**, įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- **"Auto-Detect"** funkcija automatiškai pradeda įkrovimą, kai prie įkroviklio prijungiamas akumuliatorius.
- **"Auto-Restart"** funkcija dingus elektrai su nustatymų atmintimi.
- **Kabelių kontrolė ir kalibravimas**.
- **Blokavimas**, išvengiama netinkamo naudojimo rizikos, idealiai tinka garažuose ir parodų salėse.
- Galima pasirinkti iki **12** įkrovimo profilių, įskaitant "Easy" profilį, skirtą supaprastintam įkrovimui, tinkantį visiems švino akumuliatoriams.

## ULTRA-SECURE


- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga**: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- **Keičiamas saugiklis**, kuris apsaugo nuo netinkamo naudojimo.
- **Temperatūros jutiklis**, apsaugantis nuo vidinės elektronikos perkaitimo.

## ERGONOMINIS

- **Patvarus korpusas** su smūgius ir vibraciją sugeriančiomis pagalvėlėmis.
- **IP41** korpusas, apsaugotas nuo didesnių nei 1 mm objektų įsiskverbimo.
- **Nedidelis aukštis** (10,5 cm) leidžia įkroviklį paslėpti po transporto priemone.



## ACCESSOIRES (neprivaloma)



Sieninė lentyna  
055513



Dėklas  
060432

### suderinami kabeliai



Anderson Cable > Replės  
056503 - 2,5 m - 16 mm²  
054615 - 5 m - 16 mm²  
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable > NATO  
026810 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable > Texas  
055902 - 0.2 m - 16 mm²  
028791 - 1 m - 16 mm²



NATO jungtis  
026780

| 50 / 60 Hz  |        | V     | I max | 25°C @100%                   | 40°C @100%                   | Charge      | START MINI | IP | L     | mm² | SHOWROOM CONNECT | kg  | cm               | L x W x H cm / kg    |
|-------------|--------|-------|-------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|------------------|----------------------|
| 220 > 240 V | 1600 W |       |       | 230 V : 50 A<br>110 V : 40 A | 230 V : 40 A<br>110 V : 27 A |             |            |    |       |     |                  |     |                  |                      |
| 100 > 127 V | 800 W  | 2,5 m | 12 V  | 50 A                         |                              | 10 > 600 Ah | 1 V        | 41 | 2,5 m | 10  | ø M6             | 4,6 | 30 x 10,5 x 29,2 | 41 x 39 x 22,5 / 6,8 |
|             |        |       | 24 V  | 230 V : 50 A<br>110 V : 25 A | 230 V : 44 A<br>110 V : 25 A |             |            |    |       |     |                  |     |                  |                      |