

STARTFLASH 120.24 CNT yra pirmasis įkroviklis-starteris su INVERTERIO TECHNOLOGIJA. Turėdamas didelę 120 A vardinę galią, jis skirtas visiems 6, 12 arba 24 V švino rūgštiniais ir ličio akumuliatoriams. Diagnostikos etapais jis palaiko idealiai stabilizuotą akumuliatoriaus įtampą ir garantuoja optimalią įkrovimo kokybę pažangiausiems akumuliatoriams prižiūrėti. Jį galima užvesti bet kokią transporto priemonę - nuo lengvosios iki sunkiasvorės, o dėl pažangios jungčių sistemos (USB SMC) jį galima visiškai pritaikyti.

KETURI DARBO REŽIMAI

- Įkrovimo režimas:** skirtas švino (sandarių, skystų ir AGM ir kt.) arba ličio (LiFePO4) starterinių akumuliatorių įkrovimui.
- Maitinimo režimas | BSU:** tenkina transporto priemonės energijos poreikius diagnostikos etapais.
- Paleidimo režimas:** paleidžia transporto priemones su 12 ir 24 V švino (sandariais, skystais ir AGM) arba ličio (LiFePO4) akumuliatoriais.
- Testavimo režimas:** naudojamas akumuliatoriaus būklei patikrinti, taip pat transporto priemonės paleidimo gebėjimui ir generatoriaus efektyvumui įvertinti.

100 % SUSIJĘ

- Naudodami USB raktą pridėkite, ištrinkite arba pakeiskite įkrovimo režimus ir profilius.
- Importuokite iš anksto nustatytus konfigūracijos failus, skirtus konkrečiai įkrovimo veiklai.
- Gauti istorijos ir įkrovimo duomenis iš USB rakto ir naudoti juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą ir brūkšninių kodų skaitytuvą ir kt.) naudodami specialų modulio lizdą (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švino rūgštinių (gelinių, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio akumuliatorių (LFP) tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Speciali **aštuonių pakopų** (švino rūgšties akumuliatoriai) arba **devynių pakopų** (ličio-geležies fosfato akumuliatoriai) neprižiūrėjo įkrovimo kreivė.
- Atkuria giliai išsikrovusius >2 V akumuliatorius (automatinis *SOS atkūrimas*).

DIDELIO NAŠUMO INVERTERINIS STARTERIS

- 300 A** starteris, skirtas lengviesiems automobiliams, nameliams ant ratų, furgonams, traktoriams, sunkvežimiams, autobusams ir pan.
- Inverterinis starteris garantuoja ir greitį, ir saugumą: pakanka kelių sekundžių išankstinio įkrovimo, kad būtų užtikrintas saugus užvedimas be įtampos šuolių.

PAŽANGIOS TECHNOLOGIJOS IR FUNKCIJOS

- Jo **"Auto-Detect"** funkcija automatiškai pradeda įkrovimą, kai prie įkroviklio prijungiamas akumuliatorius.
- Jo **"Auto-Restart"** funkcija išsaugo nustatymus nutrūkus elektros energijos tiekimui.
- Tvarkykite ir kalibruokite kabelius.**
- Iki **12** galimų įkrovimo profilių, įskaitant "easy" profilį, skirtą supaprastintam švino rūgšties akumuliatorių įkrovimui.

ULTRA-SECURE

- Saugo transporto priemonėje esančią elektroniką:** trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo ir perkrovos apsaugos sistemos. Apsaugos nuo kibirkščiavimo sistema.
- Keičiamas saugiklis** apsaugo nuo valdymo klaidų.
- Jo **temperatūros jutiklis** apsaugo vidinę elektroniką nuo perkaitimo.

PRIEDAI (neprivalomi priedai)



"Startflash" vežimėlis
074965



Dinse kabeliai > Spaustukas
028876 - 2.5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²




Dinse kabelis > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Dinse kabelis > Anderson
025721 - 5 m - 25 mm²



Dinse kabelis > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²
056626 - 10 m - 25 mm²



- OLED ekranas
- Intuityvi naudotojo sąsaja su sukamuoju ratuku
- 19 galimos kalbos



CNT MODULIAI



			ĮKROVIMAS 							STARTAS 										
 50 / 60 Hz	 V				I maks.	25 @ 100%	40 °C @ 100%		 TRACTION BATERIJOS			1 V / C	0 V / C	AUTO START	IP	 mm	 kg			
85 - 265 V AC	6 / 12 / 24 V	3 500 W	110 V	6 / 12 V	100 A	75 A	55 A	20 < 1 200 Ah	•	110 V	6 / 12 / 24 V	150 A	150 A	•	IP 20 xml-p9	°C	150 A (x2)	2,5 m		
				24 V	50 A	50 A	50 A													
			230 V	6 / 12 / 24 V	120 A	110 A	90 A			230 V	6 / 12 V	300 A	300 A							
											24 V	200 A	300 A							