

"POWER PACK 14.22" yra nešiojamasis energijos bankas, kuriame sujungtas ličio jonų (LiFePO4) akumuliatorius ir gryniosios sinusoidės bangos (PSW) inverteris, skirtas visų rūšių elektroniniams prietaisams maitinti arba įkrauti (2000 W). JIS IŠVEDA IR 12 V NUOLATINĘ ĮTAMPĄ, IR 230 V ĮTAMPĄ. Didelė energijos kaupimo talpa suteikia reikiamą veikimo laiką, kad dauguma elektrinių prietaisų būtų įkrauti arba veiktų įvairiose situacijose.

ĮVAIRIOS PASKIRTIES NEŠIOJAMASIS ENERGIJOS ŠALTINIS

"Power Pack 14.22" galima naudoti visur, kur reikia nepriklausomo elektros energijos šaltinio:

- atokiose darbo vietose, toli nuo bet kokios elektros instaliacijos.
- užsiimant lauko veikla: stovyklaujant, kempinguose, pramogaujant valtimis, žvejojant, ar kitaip leidžiant laisvalaikį lauke, taip pat "pasidaryk pats".

Įvairūs pritaikymai



Pritaikytos jungtys

"Power Pack 14.22" turi kelias jungtis, kuriomis galima įkrauti ir maitinti įvairius elektroninius prietaisus:




Didžiausias saugumas

"Power Pack 14.22" yra apsaugotas nuo trumpojo jungimo, viršįtampių, viršįtampių, žemų įtampų, perkrovų ir perkaitimo.

PLATUS ĮKROVIMO VARIANTŲ ASORTIMENTAS

"Power Pack 14.22" galima įkrauti trimis skirtingais būdais: 230 V įkrovikliu - automobiliu įkrovikliu per 12 V nuolatinės srovės įvestį - saulės baterijomis (1 arba 2 vienodomis 100 W galios baterijomis), kad įrenginys būtų paruoštas naudoti, kai tik prireiks.

Pasirinktinai - daugiau autonomijos naudojant saulės energiją



Saulės kolektorius 079410

monokristalinis
ETFE kokybė
18 V - 100 W max
Išėjimai: USB-A, USB QC 3.0, C tipo USB, Jack lizdas

18 V - 100 W galios saulės baterija yra ideali "Power Pack 14.22" įkrovimo galimybė. Prijungus dvi plokštes prie dviejų specialių įėjimų (ne daugiau kaip 2 x 100 W), įkraunama greitai ir nepertraukiamai, todėl įrenginys gali veikti nepertraukiamai.

STIPRINTUVAS, SKIRTAS 12 V TRANSPORTO PRIEMONĖMS

"Power Pack 14.22" turi "Booster" funkciją, skirtą per kelias sekundes užvesti transporto priemones su išsikrovusiais 12 V švino (skystais, geliniais, AGM, "Start&Stop") ir ličio LiFePO4 akumuliatoriais (11V/C: 500 A).

SKIRTAS NAUDOTI LAUKE

- Kompaktiškas prietaisas su tvirtomis šoninėmis rankenomis, kurį galima bet kur transportuoti.
- Įrengta LED lemputė su 5 nustatymais (žemas-vidutinis-aukštas, SOS, blykstė).
- LCD ekranas, kuriame pateikiama įvairi informacija (įkrovimo būklė, naudojamos įvestys/išvestys ir t. t.).



skyrus saugojimui.

LED ekranas



Komplektuojama su priedais



įkrovimo laidas, lizdas > cigarečių žiebtuvėlis



230 V įkroviklis + tinklo kabelis



Išmanusis starterio kabelis

VEIKIMO LAIKAS							BATERIJA			KEITIKLIS		ĮJĖJIMAS	IŠJĖJIMAI					MATMENYS						
							Ličio				MAITINIMO IŠJĖJIMAS													
50 W	100 W	250 W	500 W	1000 W	1500 W	2200 W	Talpa vienam elementui	Pilnas įkrovimas maitinimo tinklas	saulės baterija															
22 h	11 h	4 h 30	2 h 15	1 h	45 min	30 min	55 Ah 1408Wh	7-8 h	13-15 h	Grynoji sinusinė banga	2000 W (2200 W piko metu)	2	12V / 30V	12V	2	12V - 10 A	2	C tipo	1	5V - 3 A 9V - 2 A 12V - 1.5 A	3	230Vac	360 x 270 x 278	17,1
																	</							