

NOMAD POWER 12/24 V ir īpaši jaudīgs litija barošanas avots, kas apvieno trīs funkcijas:

- **pastiprinātājs 12 V transportlīdzekļiem** (vieglajiem automobiļiem, SUV, komerctransportlīdzekļiem, traktoriem, laivām) **un 24 V transportlīdzekļiem** (autobusiem, smagajiem kravas transportlīdzekļiem, celtniecības tehnikai).
- **barošanas banka visu elektronisko ierīču barošanai vai uzlādei.**
- **avārijas gaisma / lukturis.**

PROFESIONĀLA LITIJA AKUMULATORA BOOSTER

- Aprīkots ar **augstas veiktspējas litija akumulatoru**, NP 12/24 V nodrošina iespaidīgu 1900 A strāvas strāvu, vienlaikus saglabājot īpaši kompaktu izmēru.
- Tā **izcilā starta jauda** nozīmē, ka jebkuru transportlīdzekli, kas aprīkots ar svina-skābes akumulatoru (šķidro, gēla, AGM, Start&Stop), gan 12V, gan 24V, var iedarbināt dažu sekunžu laikā, pat ja akumulators ir izlādējies.

⚠ ar šo pastiprinātāju nevar iedarbināt litija LiFePO4 akumulatorus, jo spriegumi nav saderīgi.

DROŠA PALAIŠANA

NOMAD POWER 12/24 V aizsargā gan akumulatoru, gan elektroniskās sistēmas jūsu transportlīdzeklī:

- Pretdzirksteļošanas tehnoloģija,
- Aizsardzība pret īssavienojumu,
- Aizsardzība pret polaritātes maiņu.
- Pārmērīgas starta strāvas aizsardzība,
- Pastiprinātāja termiskās pārslodzes aizsardzība.

MOBILAIS ENERĢIJAS AVOTS

Masīvā 8,4 Ah akumulatora ietilpība nodrošina ērtības un pārliecību tiem, kam nepieciešams uzturēt savienojumu, atrodoties kustībā.

Divi USB-A 5 V - 2,4 A porti ir ideāli piemēroti viedtālrunu, planšetdatoru, viedpulksteņu un citu elektronisko ierīču uzlādei.

AVĀRIJAS GAISMA

Viena LED lampiņa ar 3 apgaismojuma režīmiem: normāls, stroboskops, SOS.

KOMPAKTS FORMĀTS

Viegls (4.4 kg) un **kompakts**, tas viegli ietilpst avārijas automašīnā vai darbnīcā.



	12 V	5 > 180 Ah
	24 V	> 240 Ah

Uzlādes LED



Piegādāts ar lādētāju



Uzlādes bloks

STARTĒŠANA							IEEJA / IZEJA		POWER BANK	LED	IZMĒRI		
Litija			START PETROL & DIESEL	I			INPUT	OUTPUT					
Kapacitāte uz vienu šūnu	Tips	Pilna uzlāde		1 V/C	0 V/C	Peak Battery							
8.4 Ah 218 Wh	LiCoO ₂	4 h	12 / 24 V	1900 A	3000 A	4000 A	2 JACK DC 05.5: 29 V - 5 A SB-C: 5V/2A 9V/2A	2 USB-A: 5V-2.4 A	✓	3 režīmi: Gaisma SOS Strobe	29.5 x 24.5 x 17.5	4.4	0.6 m - 21 mm ² AWG4