

NOMAD POWER PRO 801 ir barošanas bloks, kura pamatā ir litija, kas apvieno 3 funkcijas:

- pastiprinātājs 12 V transportlīdzekļiem (*automašīnai, SUV, komunālajam transportlīdzeklim, traktoram, laivai*).
- autonomas barošanas avots visu veidu elektroierīcēm.
- avārijas/signāllampa.

LITIJA AKUMULATORA PASTIPRINĀTĀJS

Tā **litija** akumulators nodrošina izcilu jaudas un izmēra attiecību (*starta strāva: 850 A*).

Tas iedarbina transportlīdzekļus ar izlādētiem 12 V akumulatoriem (*šķidrie, gēla, AGM, Start&Stop*) tikai dažu sekunžu laikā (⚠ ar šo pastiprinātāju neiedarbina litija LiFePO₄ akumulatorus, spriegumi nav saderīgi).

START										
12 V PETROL & DIESEL	5 > 150 Ah									

PALAIŠANA PILNĪGĀ DROŠĪBĀ

Inteliģentais **startera kabelis** aizsargā gan akumulatoru, gan transportlīdzekļa elektronisko aprīkojumu:

- dzirksteļdrošības tehnoloģija,
- aizsardzība pret īssavienojumiem,
- aizsardzība pret polaritātes maiņu.
- aizsardzība pret pārmērīgu starta strāvu,
- aizsardzība pret pastiprinātāja temperatūras paaugstināšanos.

MOBILAIS ENERĢIJAS AVOTS

Tā jaudīgā atmiņas ietilpība (*5 Ah*) nodrošina komfortu un mieru, kad ikdienā nepieciešams uzturēt savienojumu (*tālrunis, planšetdators, dators*).

Aprīkots ar:

- **2 USB pieslēgvietām 5 V - 2,1 A / 5/9/12 V - 2 A + 1 C tipa USB ieeja/izeja**, lai uzlādētu viedtālruni, planšetdatoru, GPS utt.
- **1 izejas pieslēgvietā 15 V - 10 A**, ideāli piemērota kempingiem, lai darbinātu 12 V elektroierīci (*ledus aparātu, ventilatoru utt.*).

PALĪGLAMPAS FUNKCIJA

Papildu gaisma (*1 rezultātā*) ar 3 apgaismojuma režīmiem: normāls, strobe, SOS.

POCKET FORMĀTS

Viegls (820 g) un kompakts, tas glīti iederēsies cimdu nodalījumā, automašīnas kabatā vai ceļojuma somā.



Uzlādes LED



Komplektā ir piederumi



Startera kabelis
intelligent



Uzlādes kabelis
C tipa USB

Papildu lādētāja bloks



087101 USB lādētājs 15 W



087354 USB lādētājs 15 W

SĀKUMS						APRĪKOJUMS		IEEJAS / IZEJAS				POWER BANK	LED	IZMĒRI	
litija			I			SMART KĀBEĻI	KĀBEĻI	INPUT	OUTPUT		15 V Savienotājs DC				
Jauda uz vienu šūnu	Tips	Pilna uzlāde	1 V/C	0 V/C	Peak Battery		USB-C								
5 Ah 74 Wh	LiCoO ₂	4 h	850 A	1300 A	1500 A	✓	✓	USB-C 5V - 3 A	3	USB 3.0 QC: 5V-2,4A / 9V-2A / 12V-1,5 A USB-A: 5V - 2,1A USB-C: 5V - 3A	10 A	✓	3 režīmi: Light SOS SPOT	22,8 x 10 x 3,8	0,730