

"POWER PACK 14.15 Fast Charge" yra nešiojamasis energijos bankas, kuriame sujungtas ličio jonų (LiFePO4) akumulatorius ir grynosios sinusoidės bangos (PSW) inverteris, skirtas visų rūšių elektroniniams prietaisams maitinti arba įkrauti (1500 W). JIS IŠVEDA IR 12 V NUOLATINĘ ĮTAMPĄ, IR 230 V ĮTAMPOS MAITINIMO ŠALTINĮ. Itin greitas įkrovimas (ne ilgiau kaip 1 val.) reiškia, kad tai yra energijos šaltinis, kurį galima naudoti beveik akimirksniu, o didelė energijos kaupimo talpa užtikrina reikiamą veikimo laiką, kad dauguma elektrinių prietaisų būtų įkrauti arba veiktų įvairiose situacijose.

ĮVAIRIOS PASKIRTIES NEŠIOJAMASIS ENERGIJOS ŠALTINIS

"Power Pack 14.15 FC" galima naudoti visur, kur reikia nepriklausomo elektros energijos šaltinio:
- atokiose darbo vietose, toli nuo bet kokios elektros instaliacijos.
- lauko sąlygomis: stovyklaujant, kempinguose, pramogaujant valtimi, žvejojant ar užsiimant kita laisvalaikio veikla lauke, taip pat "pasidaryk pats" tikslais.

Įvairūs pritaikymo būdai



Pritaikytos jungtys

"Power Pack 14.15 FC" turi kelias jungtis, kuriomis galima įkrauti įvairius elektroninius prietaisus:



Didžiausias saugumas

"Power Pack 14.15 FC" yra apsaugotas nuo trumpojo jungimo, viršįtampių, viršįtampių, žemos įtampos, perkrovų ir perkaitimo.

ĮKRAUTI PER REKORDIŠKAI TRUPĄ LAIKĄ

Vienas iš daugelio "Power Pack 14.15 FC" privalumų - itin greitas įkrovimas. Įkrauti įrenginį iš elektros tinklo užtrunka ne ilgiau kaip vieną valandą. Be to, įrenginį taip pat galima įkrauti dviem 220 W saulės baterijomis (pasirinktinai).

STIPRINTUVAS, SKIRTAS 12 V TRANSPORTO PRIEMONĖMS

"Power Pack 14.15 FC" turi "Booster" funkciją, skirtą per kelias sekundes užvesti transporto priemones su išsikrovusiais 12 V švino (skystais, geliniais, AGM, "Start&Stop") ir ličio LiFePO4 akumulatoriais (11V/C: 500 A).

SKIRTAS NAUDOTI LAUKE

- Kompaktiškas prietaisas su tvirtomis šoninėmis rankenomis, kurį galima bet kur transportuoti.
- Įrengta LED lemputė su 5 nustatymais (žemas-vidutinis-aukštas, SOS, blykstė).
- LCD ekranas, kuriame pateikiama įvairi informacija (įkrovimo būklė, naudojamos įvestys/išvestys ir t. t.).

PASIRENKAMIEJI PRIEDAI VISIŠKAM NEPRIKLAUSOMUMUI UŽTIKRINTI



Power Batt 14 - Išorinis akumulatorius
085213

"Power Batt 14" yra išorinis ličio akumulatorius, kurio talpa - 1408 Wh, todėl jo veikimo laikas dvigubai ilgesnis nei "Power Pack 14.15 FC".



Į komplektą įeina




1408 Wh



1408 Wh

2816 Wh

darbo laikas x 2



Saulės kolektorius

079403

monokristalinis
ETFE kokybė
48V - 220 W maks.
galia: MC4

48 V - 220 W galios saulės baterija yra ideali "Power Pack 14.15 FC" įkrovimo galimybe. Prijungus du skydelius prie dviejų specialių saulės energijos įvadų (ne daugiau kaip 2 x 200 W), įkraunama greitai ir nepertraukiamai, todėl įrenginys gali veikti nepertraukiamai.



LED ekranas



Komplektuojama su priedais



maitinimo tinklo
įkrovimo kabelis



įkrovimo laidas
lizdas > cigarečių
žiebtuvėlis



Išmanusis starterio kabelis



Saulės kolektorius
įkrovimo kabelis
Anderson > MC4

VEIKIMO LAIKAS						BATERIJA			KEITIKLIS		ĮJĖJIMAS	IŠĖJIMAI							MATMENYS				
						Ličio				MAITINIMO IŠEJIMAS				MICRO USB				mm		kg			
50 W	100 W	250 W	500 W	1000 W	1500 W	Talpa vienam elementui	Pilnas įkrovimas maitinimo tinklas	saulės baterija															
22 h	11 h	4 h 30	2 h 15	1 h	45 min	55 Ah 1408Wh	1h	6-8 h	Pure Sine Wave	1500 W (2000 W peak)	2	12V / 30V	12V	2	12V - 10A	2	C tipo	1	5V - 3 A 9V - 2 A 12V - 1.5 A	3	230 Vac	360 x 270 x 278	19,3
																		3	5V - 2,4 A (x3)				