

NOMAD POWER PRO XXL yra itin galingas ličio maitinimo šaltinis, kuriame suderintos trys funkcijos:

- **Stiprintuvas, skirtas 12 V transporto priemonėms** (lengviesiems automobiliams, visureigiams, komerciniams automobiliams, traktoriams, valtimis).
- **maitinimo bankas, skirtas visiems elektroniniams prietaisams maitinti arba įkrauti.**
- **avarinis žibintas / žibintuvėlis...**

PROFESIONALUS LIČIO BATERIJOS BOOSTER

- Įrengtas **aukštos kokybės ličio akumuliatorius**, NP PRO XXL tiekia įspūdingą 1500 A srovę, tačiau yra itin kompaktiško dydžio.
- Jo **išskirtinė paleidimo galia** reiškia, kad bet kokią transporto priemonę su švino rūgšties akumuliatoriumi (skystu, geliniu, AGM, "Start&Stop"), tiek 12 V, galima užvesti per kelias sekundes, net jei akumuliatorius yra išsikrovęs.
- Turėdamas didelės talpos ličio akumuliatorių (10,4 Ah), jis gali užtikrinti daugkartinį užvedimą neprarasdamas galios.

⚠ Šiuo stiprintuvu neužveskite ličio LiFePO4 akumuliatorių, nes įtampos nesuderinamos.

SAUGUS PALEIDIMAS

NOMAD POWER PRO XXL apsaugo ir akumuliatorių, ir jūsų transporto priemonės elektronines sistemas:

- apsaugos nuo kibirkščiavimo technologija,
- apsauga nuo trumpojo jungimo,
- apsauga nuo poliariškumo pasikeitimo.
- apsauga nuo per didelės paleidimo srovės,
- stiprintuvo apsauga nuo šiluminės perkrovos.

MOBILUS ENERGIJOS ŠALTINIS

Didžiulė 10,4 Ah talpos baterija suteikia patogumo ir užtikrintumo tiems, kuriems reikia palaikyti ryšį keliaujant.

Dvi USB-A (5 V - 2.4 A + 5 V - 1 A) prievadai idealiai tinka įkrauti išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius laikrodžius ir kitus elektroninius prietaisus.

AVARINIS ŽIBINTAS

Vieno LED žibinto 3 apšvietimo režimai: normalus, stroboskopinis, SOS.

KOMPAKTIŠKAS FORMATAS

Lengvas (3,1 kg) ir **kompaktiškas**, jis lengvai telpa avarinėje transporto priemonėje ar dirbtuvėse.



Įkrovimo šviesos diodas



Komplektuojamas su įkrovikliu



Įkrovimo įrenginys

PALEIDIMO							ĮVESTIS / IŠVESTIS				PALEIDIMO BANKAS	LED	MATMENYS		
Ličio				I											
Talpa vienam elementui	Tipas	Pilnas įkrovimas		Paleidimo PETROLAS IR DYSELIS	1 V/C	0 V/C			Peak Battery	OUTPUT					
10.4 Ah 153.9 Wh	LiCoO ₂	3 h	12 V	1500 A	2500 A	3200 A	2	JACK DC : 16.8 V - 4 A USB-C : 5/9 V - 2 A	1	USB-A : 5 V - 2.4 A USB-A : 5 V - 1 A	✓	3 modes : Light SOS SPOT	26 x 15 x 20	3.1	0.60 m - 21 mm ² AWG6